

# Přídavná POE bullet kamera Myers 5 MP

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

*Myers*<sup>TM</sup>

**Obsah**

1. Popis zařízení .....	3
2. Instalace a zapojení.....	3
3. Klíčové funkce pro exteriér .....	4
4. Údržba a péče .....	4
5. Bezpečnostní upozornění .....	4
Kontakty technické podpory:.....	4

## 1. Popis zařízení



Obr.1. Přídavná POE bullet kamera

### Technické parametry

Model: Myers Professional Bullet PoE 5MP

Rozlišení: 5 megapixelů (2560 x 1920 px).

Konstrukce: Kovové tělo s nastavitelnou ochrannou stříškou.

Úhel záběru: 105° (objektiv 2.8 mm).

Napájení: PoE (802.3af) přes datový kabel nebo 12V DC konektor.

Audio: Vestavěný mikrofón s vysokou citlivostí.

Noční vidění: IR přísvit nové generace s dosahem až 30 metrů.

Krytí: IP67 (kompletní odolnost proti dešti, sněhu a prachu).

## 2. Instalace a zapojení

Montáž: Připevněte držák kamery k podkladu pomocí přiložených hmoždinek a šroubů.

Míření: Uvolněte klouby na držáku, nasměrujte kameru na sledovanou oblast a klouby pevně utáhněte. Stříšku nad objektivem můžete posunout vpřed nebo vzad pro optimální stínění.

Propojení: Připojte krapel Cat5e/6. Pokud máte rekordér Myers s PoE porty, stačí kameru zapojit přímo do něj. Kamera se automaticky nakonfiguruje během několika sekund.

Audio monitoring: V nastavení rekordéru (nebo aplikace) se ujistěte, že je u daného kanálu povolen přenos zvuku, aby se nahrával i ruch z mikrofónu.

### 3. Klíčové funkce pro exteriér

Weather-Shield Design: Trubkový tvar a stříška zajišťují, že na objektivu neulpívají kapky deště, což udržuje obraz čistý i během bouřky.

Detekce narušení: Kamera plně podporuje AI funkce rekordéru Myers, včetně detekce lidské postavy (Human Detection) a tvorby virtuálních plotů.

Vylepšený noční obraz: Mechanický IR-cut filtr automaticky přepíná mezi denním a nočním režimem, přičemž v noci minimalizuje šum v obraze.

Digitální WDR: Tato funkce softwarově projasňuje stíny a tlumí přесvícená místa (např. odraz slunce od bílé fasády).

### 4. Údržba a péče

Péče o kryt: Jednou za čas zkontrolujte, zda se pod stříškou neusadili pavouci. Jejich sítě mohou v noci způsobovat "bílou mlhu" v obraze kvůli odrazu IR světla.

Vodotěsnost konektoru: Vždy použijte přiloženou šroubovací tlumivku na ethernetový konektor. I když je spoj pod stříškou, vlhkost by mohla časem způsobit oxidaci kontaktů.

Stabilita montáže: Ujistěte se, že je kamera připevněna k podkladu, který nepřenáší vibrace (např. od klimatizace), jinak může být obraz při větším zoomu roztřesený.

### 5. Bezpečnostní upozornění

Kamera podporuje standardní PoE 48V. Nepoužívejte necertifikované "passive PoE" adaptéry 24V, které by kameru nenapájely správně.

Při instalaci dbejte na to, aby kamera nezasahovala do soukromí susedů, což je u výrazných bullet kamer častým předmětem sporů.

### Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: [support@partizan.global](mailto:support@partizan.global)

Telegram: [https://t.me/PartizanSupport\\_bot](https://t.me/PartizanSupport_bot)