

Základna PMB-3 1.0 pro kameru Ø 105,6x49,2 mm Partizan

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



BE DIFFERENT
LEAD WITH IT

Obsah

| | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Popis zařízení..... | 3 |
| 2. Hlavní výhody základny..... | 3 |
| 3. Postup instalace | 4 |
| 4. Údržba a bezpečnost..... | 4 |
| Kontakty technické podpory: | 4 |

1. Popis zařízení



Obr.1. Základna PMB-3 1.0 pro kameru Ø 105,6x49,2 mm Partizan

Technické parametry

Rozměry: průměr 105,6 mm, výška 49,2 mm.

Materiál: Kovová slitina s vysokou odolností proti mechanickému poškození.

Kompatibilita: Primárně určena pro kamery Partizan s typem pouzdra D1 a vybrané modely řady D.

Krytí: Vhodné pro vnitřní i venkovní instalace (odolnost proti stříkající vodě a prachu).

Vstupy: Spodní středový otvor a boční otvor se závitem pro instalaci kabelové průchodky.

Barva: Bílá (komaxitové lakování).

2. Hlavní výhody základny

Kompaktní rozměry: I přes menší průměr nabízí dostatečnou hloubku (téměř 5 cm) pro pohodlné ukrytí standardního RJ45 konektoru a napájecího jacku.

Zvýšená bezpečnost: Box funguje jako bariéra proti pokusům o odpojení kamery. Kabely jsou skryty uvnitř kovového těla, což ztěžuje jejich poškození.

Ochrana před korozí: Uvnitř základny jsou konektory chráněny před kondenzací a přímou vlhkostí, což předchází oxidaci kontaktů a ztrátě signálu.

Flexibilní montáž: Díky bočnímu výstupu lze kameru snadno nainstalovat i na místech, kde není možné vést kabeláž vnitřkem stěny (např. betonové stropy nebo cihlové fasády).

Čistá linie: Základna přesně doléhá k tělu kamery, takže výsledek vypadá jako jeden ucelený prvek.

3. Postup instalace

Rozborka: Odšroubujte horní část (víko) základny od jejího těla.

Upevnění: Tělo základny přiložte k podkladu a připevněte jej pomocí tří šroubů. Pokud vedete kabel ze zdi, protáhněte jej středovým otvorem.

Kabeláž: Propojte kabely kamery s přívodním vedením. Pokud využíváte boční vstup, namontujte do něj vhodnou průchodku (není vždy součástí balení).

Montáž kamery: Samotnou kameru připevněte k víku základny.

Zkompletování: Víko s kamerou nasadte na základnu a pevně zajistěte šrouby. Ověřte, že mezi základnou a kamerou nejsou skřípnuté žádné kabely.

4. Údržba a bezpečnost

Venkovní instalace: Pokud základnu montujete venku, doporučujeme použít gumové těsnění nebo silikonový tmel kolem bočního vstupu a mezi základnu a stěnu, aby se zabránilo zatékání dešťové vody.

Kontrola: Jednou za rok prověřte stav kabelových průchodek, zda nejsou vlivem UV záření popraskané.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot