

Přídavná POE bullet kamera Myers 8 MP FADA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

*Myers*TM

Obsah

1. Popis zařízení	3
2. Instalace a zapojení (Ultra HD Expansion)	3
3. Klíčové výhody 8MP FADA Bullet modelu	4
4. Údržba a správa	4
5. Bezpečnostní upozornění	4
Kontakty technické podpory:.....	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Přídavná POE bullet kamera

Technické parametry

Model: Myers Professional Bullet 8MP FADA Ultra HD.

Rozlišení: 8 megapixelů (3840 x 2160 px) – 4K kvalita.

Technologie FADA: Barevný obraz 24/7 díky vysoce světelnému objektivu a teplému LED přísvisitu.

Konstrukce: Celokovové tělo s nastavitelnou stříškou a 3-osým kloubem.

Audio: Vestavěný mikrofon pro kvalitní záznam zvuku.

Napájení: PoE (802.3af/at) nebo 12V DC (není součástí balení).

Krytí: IP67 (maximální odolnost proti prachu a vodě).

2. Instalace a zapojení (Ultra HD Expansion)

Montáž: Připevněte základnu kamery k pevnému podkladu. Pomocí aretačních šroubů na kloubu nastavte požadovaný směr a výšku záběru.

Kabeláž: Pro 4K rozlišení doporučujeme použít Cat6 kabel. Zapojte jej do PoE portu rekordéru Myers.

Nastavení FADA přísvisitu: V nastavení kamery skrze rekordér můžete zvolit:

Vždy zapnuto: LED přísvisit svítí celou noc (působí i jako preventivní osvětlení).

Chytrý režim: Světlo se aktivuje pouze při detekci pohybu člověka v zóně.

Stříška: Posuňte horní stříšku tak, aby objektiv nebyl oslňován sluncem shora, ale zároveň aby stříška nezasahovala do horní části 4K obrazu.

3. Klíčové výhody 8MP FADA Bullet modelu

Důkazní hodnota: 4K rozlišení v barvě i v noci znamená, že policii můžete poskytnout barvu oblečení, barvu vozidla i čitelné registrační značky na větší vzdálenost.

Odstrašující účinek: Klasický bullet tvar je v noci navíc zdůrazněn jemným bílým světlem, které dává jasně najevo, že kamera je aktivní a "vidí".

Audio monitoring: Mikrofon zachytí nejen řeč, ale i podezřelé zvuky (tříštění skla, zvuk motoru) v okolí kamery.

AI Smart Detect: Kamera podporuje pokročilé funkce jako rozpoznání obličeje a rozlišení mezi osobou a vozidlem.

4. Údržba a správa

Optika: 4K senzory jsou citlivé na nečistoty. Pavučiny nebo prach na skle mohou v noci lámat světlo z LED přísvisitu a vytvářet "halo" efekt. Pravidelně objektiv otírejte.

Vodotěsná spojka: Při instalaci v exteriéru vždy použijte přiloženou tlumivku na RJ45 konektor. I malá vlhkost může u 4K přenosu způsobit výpadky obrazu.

Propustnost sítě: 8MP kamera generuje vysoký datový tok. Ujistěte se, že váš rekordér i síťové prvky (switche) mají dostatečnou kapacitu.

5. Bezpečnostní upozornění

Teplé bílé světlo je velmi efektivní, ale dbejte na to, aby kamera nesvítila přímo do oken sousedů.

Kamera je kovová a při dlouhodobém provozu s aktivním přísvisitem může být její tělo teplé na dotek – to je normální proces odvádění tepla od 4K čipu.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot