

Přídavná Wi-Fi kamera Myers 5 MP pro bullet set

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení	3
2. Párování a aplikace Partizan	3
3. Hlavní funkce v aplikaci Partizan	4
4. Instalace a polohování	4
5. Údržba a bezpečnost	4
Kontakty technické podpory:.....	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Přídavná Wi-Fi kamera

Technické parametry

Rozlišení: 5,0 Megapixel (2592 x 1944 px) – špičková ostrost obrazu.

Typ senzoru: 1/2.8" Progressive Scan CMOS pro věrné barvy i za šera.

Noční vidění: Výkonný IR přísvit s technologií Smart IR a dosahem až 30 metrů.

Krytí: IP66 (odolné vůči všem povětrnostním vlivům – déšť, prach, mráz).

Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz + Ethernet port RJ45.

Kompatibilita: Plně kompatibilní s NVR rekordéry Myers a aplikací Partizan.

2. Párování a aplikace Partizan

Kameru můžete připojit dvěma způsoby:

A. Rozšíření stávajícího setu (NVR):

Připojte kameru k napájení poblíž vašeho NVR rekordéru.

V menu rekordéru zvolte „Video Manage“ a spusťte funkci „Match Code“.

Rekordér automaticky spáruje kameru na volný kanál v nejvyšším dostupném rozlišení.

B. Samostatné použití přes mobil:

Stáhněte a otevřete aplikaci Partizan.

Klikněte na „+“ a zvolte „Wireless Device“.

Naskenujte QR kód na těle kamery.

Počkejte na dokončení konfigurace Wi-Fi sítě.

3. Hlavní funkce v aplikaci Partizan

Ultra HD Detail: Díky rozlišení 5,0 MP můžete využít výkonný digitální zoom v aplikaci Partizan pro identifikaci osob na větší vzdálenost.

Pokročilá detekce pohybu: Možnost nastavit citlivost a maskování oblastí, aby kamera nereagovala například na pohyb stromů ve větru.

Vzdálený přístup: Sledujte obraz v nejvyšší kvalitě odkudkoliv na světě. Aplikace automaticky upraví datový tok podle rychlosti vašeho internetu (Stream HD/SD).

Záznam zvuku: Vestavěný citlivý mikrofón umožňuje v aplikaci Partizan slyšet, co se v okolí kamery děje.

4. Instalace a polohování

Stabilita signálu: U rozlišení 5,0 MP je přenášen velký objem dat. Ujistěte se, že kamera má v místě montáže silný a stabilní Wi-Fi signál.

Nastavení úhlu: Kloubový držák umožňuje rotaci ve všech osách. Po nasměrování nezapomeňte důkladně dotáhnout imbusové šrouby.

Montáž: Doporučujeme instalaci do výšky 2,5 až 4 metry pro optimální přehled a ochranu před vandalismem.

5. Údržba a bezpečnost

Aktualizace: V aplikaci Partizan pravidelně kontrolujte firmware. U 5,0 MP modelů jsou aktualizace důležité pro optimalizaci kvality obrazu.

Čistota optiky: Pro zachování 5,0 MP kvality pravidelně čistěte čočku jemným hadříkem. I tenká vrstva prachu může snížit ostrost při nočním IR vidění.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot