

Chytrý dávkovač krmiva PFD-A2 Automatický 4L černý Myers

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení	3
2. Nastavení a zprovoznění.....	3
3. Hlavní výhody modelu PFD-A2	4
4. Údržba a čištění	4
5. Bezpečnostní upozornění	4
Kontakty technické podpory:.....	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Chytrý dávkovač krmiva

Technické parametry

Objem nádržky: 4 litry (cca 2 kg suchého krmiva).

Ovládání: Integrovaný LCD displej s podsvícením a mechanickými tlačítky.

Plánování: Až 4 jídla denně s nastavitelným počtem porcí (1–20 porcí na jídlo).

Audio: Vestavěný mikrofon a reproduktor pro záznam hlasu (10 sekund).

Napájení: USB kabel (5V) + slot pro 3x D záložní baterie (nejsou součástí).

Materiál: Černý ABS plast, vyjímatelná nerezová miska.

Určeno pro: Suché krmivo (granule 2–12 mm).

2. Nastavení a zprovoznění

Sestavení: Připevněte misku k základně a nasypťte suché krmivo do zásobníku.

Zapnutí: Připojte USB kabel do sítě. Displej se rozsvítí.

Nastavení času: Podržte tlačítko „Set“ a nastavte aktuální čas.

Programování krmení: * Postupně nastavte časy pro Jídlo 1, 2, 3 a 4.

U každého jídla zvolte počet porcí (pokud chcete jídlo vynechat, nastavte „0“ porcí).

Hlasová zpráva: Podržte tlačítko „Record“, nahrajte svůj vzkaz (např. „Alíku, papání!“) a pusťte. Zpráva se přehraje při každém výdeji.

3. Hlavní výhody modelu PFD-A2

Nezávislost na Wi-Fi: Pokud vypadne internet nebo domácí síť, tento dávkovač funguje dál bez jakéhokoliv omezení.

Jednoduchost: Vše se nastavuje přímo na přístroji, což ocení i technicky méně zdatní uživatelé nebo lidé na chalupách bez Wi-Fi.

Hlasové volání: Známý hlas majitele pomáhá zvířeti cítit se v bezpečí a motivuje ho k jídlu i ve vaší nepřítomnosti.

Nízká spotřeba: Díky absenci Wi-Fi modulu vydrží záložní baterie v přístroji mnohem déle.

4. Údržba a čištění

Miska: Nerezová vložka je hygienická a lze ji mýt v myčce.

Vyjímatelný zásobník: Vnitřní část zásobníku lze snadno vyjmout a propláchnout. Důkladně jej vysušte, aby granule nenavlhly.

Zámek víka: Horní víko je opatřeno bezpečnostním zámkem, aby jej mazlíček sám neotevřel při pokusu o "předčasnou svačinu".

5. Bezpečnostní upozornění

Záloha bateriemi: Přestože je přístroj napájen ze sítě, vždy vložte baterie. Ty slouží jako hlavní ochrana proti hladovění mazlíčka při výpadku elektřiny.

Poloha: Umístěte dávkovač na suché místo mimo dosah přímého slunečního záření.

Pravidelná kontrola: Jednou za čas zkontrolujte, zda granule v otvoru neuvízly (např. pokud používáte atypický tvar krmiva).

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot