



Partizan PAS-E12 eigenständiger Zugangscontroller, der auf dem 125 kHz EM4100 RF-Standard zur Näherungskartenlesung arbeitet. Verfügt über eine Speicherkapazität für 2000 Benutzer mit Wiegand 26-Eingangsschnittstelle. Beinhaltet Relaisausgang, Ausgangsknopf-Eingang und Türkontakt-Eingang zur Integration mit Türbeschlägen. Unterstützt externe LED- und Summersteuerung. Arbeitet mit 12V DC-Stromversorgung bei 100mA Ruhestromverbrauch. Untergebracht in einem IP55-klassifizierten Gehäuse mit den Maßen 120 × 45 × 18mm und einem Gewicht von 100g. Funktioniert innerhalb von Betriebstemperaturen von -20°C bis +40°C und einem Feuchtigkeitsbereich von 20-95% RH nicht kondensierend.

Produktdetails	
Modell	PAS-E12
SKU	171
Schnittstellen	
Betriebsmodi	Eigenständiger Controller
HF-Normen	125 kHz EM4100
Speicherkapazität	2000 Karten
Wiegand-Eingang	26 Bits
Externe LED-Steuerung	ja
Externe Summersteuerung	ja
Exit-Taste Eingang	ja
Türkontakteingang	ja
Alarmausgang	nein
Relaisausgang	ja
Elektrische Spezifikation	
Betriebsspannung	12 V DC
Ruhestrom	< 100 mA
Mechanische Spezifikationen	
PIN / Tastenfeld	nein

IP rating	IP 55
Abmessung	120 x 45 x 18 mm
Gewicht	100 g
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Lagertemperatur	-30 - 50 °C
Allgemein	
Packungsinhalt	Hauptschlüssel
Garantie	3 Jahre

Schaltplan

